

Оценочные материалы при формировании рабочих программ дисциплин (модулей)

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Специализация: Электроснабжение железных дорог

Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация

Формируемые компетенции:

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.

Показатели и критерии оценивания компетенций

Объект оценки	Уровни сформированности компетенций	Критерий оценивания результатов обучения
Обучающийся	Низкий уровень Пороговый уровень Повышенный уровень Высокий уровень	Уровень результатов обучения не ниже порогового

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой

Достигнутый уровень результата обучения	Характеристика уровня сформированности компетенций	Шкала оценивания
		Экзамен или зачет с оценкой
Низкий уровень	Обучающийся: -обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала; -допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, предусмотренных программой; -не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании программы без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.	Неудовлетворительно
Пороговый уровень	Обучающийся: -обнаружил знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей профессиональной деятельности; -справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; -знаком с основной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; -допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении заданий по учебно-программному материалу, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.	Удовлетворительно
Повышенный уровень	Обучающийся: - обнаружил полное знание учебно-программного материала; -успешно выполнил задания, предусмотренные программой; -усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины; -показал систематический характер знаний учебно-программного материала; -способен к самостоятельному пополнению знаний по учебно-программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.	Хорошо

Высокий уровень	<p>Обучающийся:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания учебно-программного материала; -умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой; -ознакомился с дополнительной литературой; -усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение для приобретения профессии; -проявил творческие способности в понимании учебно-программного материала. 	Отлично
-----------------	---	---------

Описание шкал оценивания

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом:

Планируемый уровень результатов освоения	Содержание шкалы оценивания достигнутого уровня результата обучения			
	Неудовлетворительный	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
	Не зачтено	Зачтено	Зачтено	Зачтено
Знать	Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения.	Обучающийся способен самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения.	Обучающийся демонстрирует способность к самостоятельному применению знаний при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной	Обучающийся демонстрирует способность к самостоятельно-му применению знаний в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий и при консультативной поддержке в части междисциплинарных
Уметь	Отсутствие у обучающегося самостоятельности в применении умений по использованию методов освоения учебной дисциплины.	Обучающийся демонстрирует самостоятельность в применении умений решения учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем.	Обучающийся продемонстрирует самостоятельное применение умений решения заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение умений решения неизвестных или нестандартных заданий и при консультативной поддержке преподавателя в части междисциплинарных связей.
Владеть	Неспособность самостоятельно проявить навык решения поставленной задачи по стандартному образцу повторно.	Обучающийся демонстрирует самостоятельность в применении навыка по заданиям, решение которых было показано преподавателем.	Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение навыка решения заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение навыка решения неизвестных или нестандартных заданий и при консультативной поддержке преподавателя в части междисциплинарных связей.

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным занятиям. Образец экзаменационного билета

Компетенция ОПК-3:

1. Метрология – понятия и определения.
2. Эталоны единиц физических величин.
3. Эталон электрического тока, токовые весы.
4. Эталон электрического напряжения.
5. Виды и методы измерений.
6. Классификация и общая характеристика средств измерений.
7. Метрологические свойства и метрологические характеристики средств измерений.
8. Единицы физических величин (система физических единиц, производные электрических и магнитных физических единиц).
9. Оценка погрешности ряда наблюдений.
10. Законы распределения случайных погрешностей измерений.
1. Оценка погрешности при косвенных измерениях.
2. Измерение активной мощности в трёхфазных цепях.
3. Оценка погрешности при однократных измерениях.
4. Погрешности измерений и их классификация.
5. Расширение пределов измерения вольтметра и амперметра.
6. Мосты постоянного тока: одинарный мост.
7. Погрешности по форме количественного выражения.
8. Погрешности по характеру (закономерности) проявления.
9. Погрешности по поведению измеряемой величины в процессе измерений.
10. Систематические погрешности и методы их исключения.
11. Случайные погрешности. Методы их описания.
12. Нормальный закон распределения случайной погрешности.
1. Классификация и общая характеристика средств измерений.
2. Метрологические свойства и метрологические характеристики средств измерений.
3. Единицы физических величин (система физических единиц, производные электрических и магнитных физических единиц)..
11. Расширение пределов измерения вольтметра и амперметра.
12. Мосты постоянного тока: одинарный мост.
13. Погрешности по форме количественного выражения.
14. Погрешности по характеру (закономерности) проявления.
15. Погрешности по поведению измеряемой величины в процессе измерений.
16. Систематические погрешности и методы их исключения.
17. Случайные погрешности. Методы их описания.

Примерный перечень задач к экзамену

1. Определить для вольтметра с пределом измерения 30 В класса точности 0,5 относительную погрешность для точек 5, 10, 15, 20, 25 и 30 В и наибольшую абсолютную погрешность прибора. (ОПК-3)
2. Вольтметр с пределом измерения 7,5 В и максимальным числом делений 150 имеет наибольшую абсолютную погрешность 36 мВ. Определить класс точности прибора и относительную погрешность в точках 40, 80, 90, 100 и 120 делений. (ОПК-3)
3. Миллиамперметр с пределом измерения 300 мА и максимальным числом делений 150 был поверен в точках 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 и 150 делений. Образцовый прибор дал следующие показания, мА: 39,8; 80,1; 120,4; 159,7; 199,5; 240; 279,6; 300,3. Определить класс точности прибора и построить для него график поправок: . (ОПК-3)
4. Амперметр класса точности 1,5 с пределом измерения 100 А имеет наружный шунт сопротивлением = 0,001 Ом. Определить сопротивление измерительной катушки прибора, если ток полного отклонения $I = 25 \text{ mA}$. Определить также наибольшую абсолютную и относительную погрешности измерения следующих значений токов: 20, 30, 50, 75, 80 А. Определить наибольшую потребляемую амперметром мощность. (ОПК-3)
5. Милливольтметр с пределом измерения 75 мВ и внутренним сопротивлением = 25 Ом имеет 150 делений шкалы. Определить сопротивление шунта, чтобы прибором можно было измерять предельное значение тока 30 А. Определить цену деления в обоих случаях. (ОПК-3)
6. Имеется многопредельный амперметр. При шунтирующем множителе $n = 100$ амперметр имеет предел 2,5 А и падение напряжения на его зажимах при токе полного отклонения $U_{\text{ном}} = 75 \text{ мВ}$. Определить сопротивления шунтов и пределы измерения прибора при следующих коэффициентах шунтирования: 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000 и 5000. (ОПК-3)
7. С помощью моста постоянного тока, определяется место короткого замыкания в линии. Мост уравновешен при следующих значениях сопротивлений: $R_1 = 238,4 \text{ Ом}$, $R_3 = 10 \text{ Ом}$, $R_2 = 1000 \text{ Ом}$. Сопротивление 1 м кабеля 0,005 Ом. (ОПК-3)

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования.

1. Задание {{ 1 }} ТЗ № 1

Выберите верный вариант ответа

Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие _____ комплексной стандартизации.

- приказы
- рекомендации
- указания
- программы

2. Задание {{ 2 }} ТЗ № 2

Выберите верныйный вариант ответа

Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод _____

- спецификаций
- секционирования
- базового агрегата
- дискретизации

3. Задание {{ 4 }} физ вел

Выберите верный вариант ответа

Изготовители используют международные стандарты в целях _____

- улучшения имиджа фирмы
- повышения рентабельности предприятия
- поддержания высокой конкурентоспособности изделий
- оптимизации конструкции изделия

4. Задание {{ 5 }} физ вел

Выберите правильные варианты ответа

Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются

-
- стандарты безопасности труда, системы программной документации
 - параметры показателей качества
 - методики выполнения измерений
 - единицы физических величин

5. Задание {{ 6 }} ТЗ 6

Выберите верный вариант ответа

Рабочий эталон применяется для _____

- передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений
- сличением с эталоном-копией
- измерений параметров с высокой точностью
- сличением с эталоном сравнения

6. Задание {{ 7 }} ТЗ7

Выберите верный вариант ответа

При повреждении поверочного клейма, пломбы и утрате документов, подтверждающих прохождение измерения периодической поверки, оно подвергается _____

- экспертной
- инспекционной
- внеочередной
- первичной

7. Задание {{ 8 }} ТЗ8

Выберите верный вариант ответа

Тип средства измерения после утверждения вносится в Государственный _____

- регистрационный журнал
- реестр
- формуляр
- орган по стандартизации

8. Задание {{ 9 }} ТЗ № 9

Выберите верный вариант ответа

Единицей силы света является _____

- кандела
- кулон
- люмен
- люкс

9. Задание {{ 10 }} ТЗ № 10

Выберите не менее двух верных ответа

Если пределы допускаемой основной погрешности выражены в форме абсолютной погрешности средства измерений, то класс точности обозначается _____

- римскими цифрами
- буквами арабского алфавита
- прописными буквами латинского алфавита
- малыми буквами римского алфавита

10. Задание {{ 11 }} Т311

Выберите верный вариант ответа

Упорядоченная последовательность значений физической величины, принятая по результатам точных измерений, называется _____

- пределом измерений
- шкалой физической величины
- шкалой средства измерений
- ценой деления шкалы

11. Задание {{ 12 }} Т312

Выберите верный вариант ответа

Пьезоэлектрические преобразователи используются в манометрах для измерения _____

- постоянного по величине вакуума
- динамических давлений
- постоянного по величине и вакуума и давления
- постоянных по величине давлений

12. Задание {{ 13 }} Т313

Выберите не менее двух верных ответа

Отличительной особенностью цифровых измерительных приборов от аналоговых является _____

- дискретизация измеряемой величины по времени
- квантование измеряемой величины по уровню
- преобразование дискретного сигнала в непрерывный
- обеспечение длительного монотонного сигнала

13. Задание {{ 14 }} Т314

Выберите не менее двух верных ответа

Выбор средств изменения при контроле размеров производится по известным значениям _____

- допуска изготовления
- номинального размера деталей
- границы износа
- среднеквадратичного отклонения погрешности измерения

14. Задание {{ 15 }} Т315

Выберите верный вариант ответа

Точность динамических измерений зависит от _____

- показателей метрологической надежности средств измерений
- формы регистрации измеренного сигнала
- вида функции измеряемого сигнала

15. Задание {{ 16 }} Т316

Выберите верный вариант ответа

Весовые коэффициенты алгоритма средневзвешенной оценки истинного значения в нескольких сериях измерений принимаются равными при _____

- рассеивания отдельных результатов
- измерениях, выполненных с различной точностью
- равноточности и независимости результатов измерений
- неравноточности и взаимозависимости результатов измерений

16. Задание {{ 18 }} Т318

Выберите верный вариант ответа

Температура воздуха в градусах Цельсия определяется по шкале _____

- абсолютной
- наименований
- интервалов
- порядка

17. Задание {{ 19 }} 20

Выберите не менее двух верных ответа

По количеству измерительной информации измерения могут быть _____

- косвенными

- однократными
- совместными
- многократными

18. Задание {{ 20 }} Т319

Выберите верный вариант ответа

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт России) не выполняет функции _____

- участие в деятельности международных организаций по вопросам единства измерений
- руководство по производству средств измерений
- руководство деятельностью государственной метрологической службы
- осуществление государственного метрологического контроля

19. Задание {{ 21 }} Т321

Выберите не менее двух верных ответа

Номинальные значения температуры при поверке средств измерений _____

- 273 К
- 20 К
- 293 К
- 0°C
- 20°C

20. Задание {{ 22 }} Т322

Выберите верный вариант ответа

Поверочные схемы, регламентирующие передачу информации о размере единицы физической величины всему парку средств измерений в стране, называют _____

- локальными
- рабочими
- государственными
- ведомственными

21. Задание {{ 23 }} Т323

Выберите верный вариант ответа

Решение государственного органа управления о признании типа средств измерений указанным для применения на основании результатов их испытаний аккредитованной организацией, называется

- сертификацией
- утверждение типа средств измерений
- поверкой
- калибровкой

22. Задание {{ 24 }} Т324

Выберите не менее двух верных ответа

Объектами стандартизации могут быть _____

- продукция, услуги
- месторождения
- открытия
- процессы, системы
- произведения искусства

23. Задание {{ 25 }} Т325

Выберите верный вариант ответа

Объект стандартизации МЭК _____

- медь
- строительные материалы
- медицинские приборы
- трансформаторы

24. Задание {{ 26 }} Т326

Выберите верный вариант ответа

Значения знаменателя прогрессии параметрического ряда R10:

- 1,6
- 1,25
- 1,5
- 2,0

25. Задание {{ 27 }} Т327

Выберите не менее двух верных ответа

Аналогово-цифровой преобразователь может выполнять операцию _____

- сравнение аналоговой величины с мерой
- определение скорости передачи аналоговой величины

- преобразование входного сигнала в аналоговый вид
- кодирование информации

26. Задание {{ 28 }} ТЗ № 28

Выберите верный вариант ответа

Выходной сигнал термоэлектрического измерительного преобразователя является _____

- зарядом
- ЭДС - электродвижущей силой
- температурой
- током

27. Задание {{ 29 }} Т329

Выберите не менее двух верных ответа

При перепроверке деталей погрешность измерения не должна превышать _____ предела погрешности, допускаемой при приемке.

- 10%
- 0,3
- 0,5
- 30%

28. Задание {{ 32 }} Т332

Выберите верный вариант ответа

Число результатов прямых измерений, необходимое для уменьшения диапазона рассеивания оценки истинного значения в 3 раза, равно _____

- 9,0
- 6,0
- 3/2
- 3,0

29. Задание {{ 33 }} Т333

Выберите не менее двух верных ответа

По отношению к основным единицам различают измерения _____

- абсолютные
- относительные
- контактные
- бесконтактные

30. Задание {{ 34 }} Т334

Выберите верный вариант ответа

По степени условной независимости от других величин различают величины _____

- основные
- абсолютные
- грубые
- относительные

31. Задание {{ 35 }} Т335

Выберите верный вариант ответа

Давление определяется по уравнению $p=F/S$, где $F=m \cdot a$, m - масса, a - ускорение, S - площадь поверхности, воспринимающей усилие F . Размерность давления будет иметь вид _____

- L-1MT-2
- L3MT-2
- LMT-2
- MT2

32. Задание {{ 36 }} Т336

Выберите не менее двух верных ответа

К средствам измерения относятся _____

- меры
- режущий инструмент
- измерительные преобразователи
- делительная головка

33. Задание {{ 37 }} Т337

Выберите не менее двух верных ответа

Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются _____

-
- параметры показателей качества
 - системы программной документации
 - единицы физических величин
 - методики выполнения измерений
 - стандарты безопасности труда

34. Задание {{ 38 }} Т338

Выберите верный вариант ответа

Рабочий эталон применяется для _____

- передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений
- измерений параметров с высокой точностью
- сличение с эталоном-копией; сличение с эталоном сравнения

35. Задание {{ 39 }} Т339

Выберите верный вариант ответа

Метрологическая служба государственного органа управления выполняет работы по обеспечению единства измерений в пределах _____

- стран содружества независимых государств (СНГ)
- определенного предприятия
- края или республики
- министерства (ведомства)

36. Задание {{ 40 }} Т340

Выберите верный вариант ответа

После выпуска измерительного прибора проводят поверку _____

- основную
- первичную
- периодическую
- инспекционную

37. Задание {{ 41 }} Т341

Выберите верный вариант ответа

Одним из основных принципов стандартизации, установленных в ГОСТ Р 1.0-2004, являются

-
- закрытость информации по стандартам
 - добровольность применения стандартов
 - обязательность применения стандартов во всех сферах
 - необязательность достижения консенсуса всех заинтересованных сторон при разработке стандарта

38. Задание {{ 42 }} Т342

Выберите не менее двух верных ответа

К органам стандартизации в РФ относятся _____

- Информационно-техническое бюро
- аккредитованные лаборатории
- Госстрой России
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

39. Задание {{ 43 }} Т343

Выберите не менее двух верных ответа

К основным техническим характеристикам цифровых измерительных приборов относятся

-
- масса
 - периодичность
 - быстродействие
 - точность

40. Задание {{ 44 }} Т344

Выберите верный вариант ответа

Среди всех методов спектра максимальным быстродействием обладает метод _____

- последовательного анализа
- резонансный
- параллельного анализа
- дисперсионный

41. Задание {{ 45 }} Т345

Выберите верный вариант ответа

Оценкой истинного значения по результатам многократных измерений является _____

- среднее арифметическое
- результат первого измерения
- среднее квадратическое значение
- среднегеометрическое значение

42. Задание {{ 47 }} Т347

Выберите не менее двух верных ответа

При контроле линейных размеров случайная погрешность измерения не должна превышать _____ от допустимой погрешности измерения

- 0,2
- 3/5
- 0,1
- 0,6

43. Задание {{ 48 }} Т348

Выберите верный вариант ответа

Подготовка специалистов по стандартизации на базе обучающих центров развивающихся стран является функцией комитета ИСО _____

- ДЕВКО
- СТАКО
- КОПОЛКО
- КАСКО

44. Задание {{ 49 }} Т349

Выберите верный вариант ответа

Унификация, осуществляемая в изделиях одинакового функционального назначения, отличающихся друг от друга числовым значением главного параметра, называется _____

- типоразмерной
- внутритиповой
- межтиповой
- параметрической

45. Задание {{ 50 }} Т3 № 50

Выберите верный вариант ответа

Обеспечение условий для единообразного применения стандартов является _____

- принципом стандартизации
- целью стандартизации
- целью сертификации
- принципом сертификации

46. Задание {{ 51 }} Т351

Выберите верный вариант ответа

Целью стандартизации не является _____

- максимальный учет законных интересов заинтересованных лиц
- рациональное использование ресурсов
- техническая и информационная совместимость
- взаимозаменяемость продукции

47. Задание {{ 52 }} Т352

Выберите верный вариант ответа

Наименование единицы измерения термодинамической температуры является _____

- кельвин
- кандела
- градус
- джоуль

48. Задание {{ 53 }} Т353

Выберите верный вариант ответа

Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) храняющее единицу физической величины, размер которой принимаем неизменной (в пределах установленной погрешности) в течении известного интервала времени, называется _____

- средством измерений
- измерительным преобразователем
- измерительным прибором
- измерительной системой

49. Задание {{ 54 }} Т354

Выберите верный вариант ответа

. Измерение напряжения и силы тока вольтметрами и амперметрами называется _____

- прямым
- косвенным
- совокупным
- совместным

50. Задание {{ 55 }} Т355

Выберите верный вариант ответа

Отклонение результата измерений от истинного (действительного) значения измеряемой величины называется _____

- погрешностью

- ошибкой
- разницей
- поправкой

51. Задание {{ 56 }} Т356

Выберите верный вариант ответа

Физическая величина, разные значения которой могут быть суммированы, умножены на числовой коэффициент, разделены друг на друга, называются _____

- аддитивной
- основной
- производной
- размерной

52. Задание {{ 58 }} Т358

Выберите верный вариант ответа

Если при измерении электрического напряжения вольтметром класса точности 1,5 с диапазоном измерения от 0 до 100 В прибор показал 75 В, а погрешность градуировки шкалы составляет +2 В, то результат измерения должен быть представлен в виде _____

- $(73,0 \pm 1,5)$ В
- $(75,0 \pm 1,5)$ В
- $(77,0 \pm 1,5)$ В
- (73 ± 2) В

53. Задание {{ 59 }} Т359

Выберите верный вариант ответа

Период синусоидального сигнала с частотой 1 кГц равен _____ с

- 0,001
- 0,01
- 0,1
- 10

54. Задание {{ 60 }} Т360

Выберите верный вариант ответа

Одной из важнейших характеристик АЦП, позволяющая оценить его динамические свойства является _____

- частота дискретизации
- шаг дискретизации
- разрешающая способность
- погрешность квантования

55. Задание {{ 61 }} Т361

Выберите верный вариант ответа

Согласованность входных и выходных сигналов по виду, диапазону измерения, унификация измерительных сигналов и применение стандартных интерфейсов означают _____ совместимость.

- информационную
- конструктивную
- функциональную
- эксплуатационную

56. Задание {{ 62 }} Т362

Выберите верный вариант ответа

Метрологической организацией, выполняющих функции главного центра государственных эталонов, занимающейся радиоэлектронными, электрическими и магнитными измерениями, является _____

- ВСНИИФТРИ, г. Новосибирск
- ВНИИЦСМВ, г. Москва
- ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, г. Санкт-Петербург
- ВНИИМС, г. Москва

57. Задание {{ 63 }} Т363

Выберите верный вариант ответа

Средства измерений, задействованные при испытаниях и контроле качества продукции в целях определения соответствия обязательным требованиям, в процессе эксплуатации должны подвергаться _____

- поверке
- калибровке
- метрологической аттестации
- градуировке

58. Задание {{ 64 }} Т365

Выберите верный вариант ответа

Самые высокие точность, чувствительность, разрешающую способность обеспечивают ЦИП, реализующие _____

- интегрирующие методы преобразования
- метод параллельного преобразования
- преобразователь последовательного приближения
- логарифмические методы преобразования

59. Задание {{ 65 }} Т366

Выберите верный вариант ответа

Устройства ИИС, служащие для сопряжения отдельных блоков, называются _____

- интерфейсами
- регуляторами
- устройствами управления
- датчиками

60. Задание {{ 66 }} Т366

Выберите верный вариант ответа

Эффект изменения электрического сопротивления при изменении геометрии проводника применяются для измерения давления а манометрах с _____

- тензометрическими преобразователями
- трансформаторными преобразователями
- емкостными преобразователями
- индуктивными датчиками

61. Задание {{ 67 }} Т367

Выберите верный вариант ответа

Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающиеся непосредственному восприятию наблюдателем, называются измерительным(ой) _____

- преобразователем
- прибором
- системой
- установкой

62. Задание {{ 68 }} Т368

Выберите верный вариант ответа

Средства измерений, задействованные при проведении измерений по поручению органов суда, прокуратуры, арбитражного суда, государственных органов управления, в процессе эксплуатации должны подвергаться _____

- поверке
- калибровке
- метрологической аттестации
- градуировке

63. Задание {{ 69 }} Т369

Выберите верный вариант ответа

Проверка средств измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняемая через установленные межповерочные интервалы времени, называются _____

- периодической
- первичной
- инспекционной
- внеочередной

64. Задание {{ 70 }} Т370

Выберите верный вариант ответа

Метрологической организацией, осуществляющей руководство службой стандартных образцов, является _____

- Уральский НИИ метрологии, г. Екатеринбург
- ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, г. Санкт-Петербург
- ВНИИМС, г. Москва
- ВСНИИФТРИ, г. Новосибирск

65. Задание {{ 71 }} Т371

Выберите верный вариант ответа

Метод стандартизации, заключающийся в простом сокращении количества, типов или других разновидностей изделий до количества технически и экономически необходимого для удовлетворения потребителей, называется _____

- симплификацией
- унификацией

- агрегированием
- типизацией

66. Задание {{ 72 }} Т372

Выберите верный вариант ответа

Высшим руководящим органом ИСО является _____ ИСО.

- генеральная ассамблея
- совет
- исполнительное бюро
- центральный секретариат

67. Задание {{ 73 }} Т374

Выберите верный вариант ответа

Теоретической базой современной стандартизации является принцип _____

- предпочтительности
- системности
- минимального удельного расхода материалов
- прогрессивности и оптимизации стандартов

68. Задание {{ 74 }} Т374

Выберите верный вариант ответа

Область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности прибора, называется _____

- диапазон измерений
- диапазон показаний
- интервалом значений
- интервалом показаний

69. Задание {{ 75 }} Т375

Выберите верный вариант ответа

Допускаемая относительная погрешность измерения тока 7,5 А амперметром класса точности 1,5 с верхним пределом измерения 10 А составляет _____

- 2%
- 4%
- 1%
- 3%

70. Задание {{ 76 }} ТЗ № 76

Последовательность выполнения основных процессов сертификации:

1: заявка на сертификацию и подготовка к ней объекта

2: оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям

3: анализ результатов оценки соответствия

4: принятие решения о сертификации

71. Задание {{ 77 }} ТЗ № 77

Соответствие определений погрешностей

Абсолютная погрешность разность между показаниями прибора и действительным значением измеряемой величины

Относительная погрешность отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины

Приведенная погрешность отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению

72. Задание {{ 78 }} ТЗ № 78

Ведите правильное слово

Процесс нахождения значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств называется ...

Правильные варианты ответа: измерением; измерение; Измерением; Измерение; ИЗМЕРЕНИЕ; ИЗМЕРЕНИЕ;

73. Задание {{ 80 }} ТЗ № 80

Соответствие измеряемой активной мощности в трехфазной цепи и количеством приборов

Для симметричной нагрузки с доступной для подключения ваттметра фазой одним ваттметром

Для несимметричной (3-х проводной) двумя ваттметрами

Для несимметричной (4-х проводной) тремя ваттметрами

74. Задание {{ 81 }} ТЗ № 81

Привести к соответствию определения

Шкала наименований шкала, основанная на приписывании объекту цифр (знаков), играющих роль простых имен

Шкала интервалов шкала, отражающая разность значений физической величины

Абсолютная шкала шкала, имеющая естественное однозначное определение единицы измерения и не зависящая от принятой системы единиц измерения

75. Задание {{ 82 }} ТЗ № 82

Соответствие определений

Первичный эталон эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране точностью

Эталон-свидетель эталон для проверки сохранности и неизменности государственного эталона

Эталон-копия эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабочим эталонам

76. Задание {{ 83 }} ТЗ № 83

Соответствие классификации погрешностей измерения:

по форме количественного выражения абсолютные, относительные, приведенные

по причинам возникновения методические, инструментальные, внешние, субъективные

по характеру проявления статические, динамические

по закономерности проявления случайные, систематические, грубые (промахи)

77. Задание {{ 84 }} ТЗ № 84

Соответствие определений:

диапазон показаний область значения шкалы, ограниченная конечным и начальным значением шкалы

диапазон измерений область значения измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности средств измерений

предел измерения наибольшее или наименьшее значение диапазона измерений

78. Задание {{ 85 }} ТЗ № 85

Соответствие определений:

точность средства измерения качество средства измерения, отражающее близость к нулю его погрешности

правильность средства измерения качество средства измерения, отражающее близость к нулю его систематических погрешностей

сходимость показаний средства измерения качество средства измерения, отражающее близость к нулю его случайных погрешностей

79. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Последовательность аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий осуществляется в следующем порядке:

1: представление организацией-заявителем заявки и других документов на аккредитацию

2: анализ заявочных документов в органе по аккредитации

3: проведение экспертизы на месте

4: анализ материалов экспертизы и принятие решения об аккредитации

5: оформление и выдача аттестата аккредитации

80. Задание {{ 87 }} ТЗ № 87

Последовательность проведения испытаний и утверждения типа средства измерения осуществляется в следующем порядке:

1: испытание для утверждения типа

2: принятие решения об утверждении типа, его государственную регистрацию и выдачу сертификата об утверждении типа

3: испытания на соответствие утвержденному типу при контроле соответствия средства измерения утвержденному типу

4: признание утверждения типа или результатов испытаний типа средства измерения, проведенных компетентными организациями зарубежных стран

5: информационное обслуживание потребителей измерительной техники

81. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Допишите верное словосочетание (слово)

Изменение измеряемой величины, вызывающее наименьшее изменение показаний, обнаруживаемое наблюдателем при нормальном для данного прибора способе отсчета называется _____

Правильные варианты ответа: порог чувствительности; чувствительности порог; Порог чувствительности; Чувствительности порог; ПОРОГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ; ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОРОГ;

82. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Впишите правильное слово (словосочетание)

Разность между показаниями прибора в одной и той же точки диапазона измерений при плавном подходе к ней со стороны меньших и больших значений измеряемой величины называется _____ показаний.

Правильные варианты ответа: вариация; вариацией; Вариация; Вариацией; ВАРИАЦИЯ; ВАРИАЦИЕЙ;

83. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91

Впишите верное слово (словосочетание)

Искомое значение измеряемой величины, находимое непосредственно из опытных данных называется _____ измерением

Правильные варианты ответа: прямым; прямое; Прямыми; Прямое; ПРЯМЫМ; ПРЯМОЕ;

84. Задание {{ 92 }} ТЗ № 92

Впишите верное слово (словосочетание)

Искомое значение измеряемой величины, находимое на основании известной зависимости между этой величиной и величинами полученными прямыми измерениями называется _____ измерением.

Правильные варианты ответа: косвенным; косвенное; Косвенным; Косвенное; КОСВЕННОЕ; КОСВЕННЫМ;

85. Задание {{ 93 }} ТЗ № 93

Впишите верное слово (словосочетание)

Мощность, потребляемая прибором от измеряемой величины называется _____ мощность.

Правильные варианты ответа: собственная потребляемая; Собственная потребляемая; потребляемая; Потребляемая; потребляемая собственная; Потребляемая собственная;

86. Задание {{ 94 }} ТЗ № 94

Впишите верное слово (словосочетание)

Средство измерения, показания которого является непрерывной функцией называется _____ измерительный прибор.

Правильные варианты ответа: аналоговый; Аналоговый; аналоговым; Аналоговым; АНАЛОГОВЫЙ; АНАЛОГОВЫМ;

87. Задание {{ 95 }} ТЗ № 95

Впишите верное слово (словосочетание)

Средство измерения, автоматически вырабатывающее дискретные сигналы измерительной информации, показания которого представлены в цифровой форме называется _____ измерительным прибором.

Правильные варианты ответа: цифровым; Цифровым; ЦИФРОВЫМ; ЦИФРОВОЙ; Цифровой; цифровой;

88. Задание {{ 96 }} ТЗ № 96

Впишите верное слово (словосочетание)

Полоса частот, в пределах которой погрешность прибора, полученная при измерении частоты сигнала и не превышает допускаемого предела называется _____ рабочих частот.

Правильные варианты ответа: область; Область; диапазон; Диапазон; ОБЛАСТЬ; ДИАПАЗОН;

89. Задание {{ 97 }} ТЗ № 97

Впишите верное слово (словосочетание)

Отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к вызвавшему его изменению измеряемой величины называется _____ по измеряемому параметру.

Правильные варианты ответа: чувствительностью; Чувствительностью; ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ; ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ; Чувствительность; чувствительность;

90. Задание {{ 98 }} ТЗ № 98

Впишите верное слово (словосочетание)

Сопротивление измерительного прибора со стороны его входных зажимов называется _____ сопротивление.

Правильные варианты ответа: входное; входным; Входное; Входным; ВХОДНОЕ; ВХОДНЫМ;

91. Задание {{ 99 }} ТЗ № 99

Впишите верное слово (словосочетание)

Абсолютная погрешность, взятая с обратным знаком, называется _____.

Правильные варианты ответа: поправка; Поправка; поправкой; Поправкой; ПОПРАВКА; ПОПРАВКОЙ;

92. Задание {{ 100 }} ТЗ № 100

Впишите верное слово (словосочетание)

Максимальное число измерений в единицу времени, выполняемых с нормированной погрешностью называется _____.

Правильные варианты ответа: быстродействие; быстродействием; Быстродействие; Быстродействием; БЫСТРОДЕЙСТВИЕ; БЫСТРОДЕЙСТВИЕМ;

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ ДВГУПС, а также на сайте Университета в разделе СДО ДВГУПС (образовательная среда в личном кабинете преподавателя).

Соответствие между балльной системой и системой оценивания по результатам тестирования устанавливается посредством следующей таблицы:

Объект оценки	Показатели оценивания результатов обучения	Оценка	Уровень результатов обучения
Обучающийся	60 баллов и менее	«Неудовлетворительно»	Низкий уровень
	74 – 61 баллов	«Удовлетворительно»	Пороговый уровень
	84 – 75 баллов	«Хорошо»	Повышенный уровень
	100 – 85 баллов	«Отлично»	Высокий уровень

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, курсового проектирования.

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета

Элементы оценивания	Содержание шкалы оценивания			
	Неудовлетворитель	Удовлетворитель	Хорошо	Отлично
	Не засчитено	Засчитено	Засчитено	Засчитено
Соответствие ответов формулировкам вопросов (заданий)	Полное несоответствие по всем вопросам.	Значительные погрешности.	Незначительные погрешности.	Полное соответствие.
Структура, последовательность и логика ответа. Умение четко, понятно, грамотно и свободно излагать	Полное несоответствие критерию.	Значительное несоответствие критерию.	Незначительное несоответствие критерию.	Соответствие критерию при ответе на все вопросы.
Знание нормативных, правовых документов и специальной литературы	Полное незнание нормативной и правовой базы и специальной литературы	Имеют место существенные упущения (незнание большей части из документов и специальной литературы по названию, содержанию и т.д.).	Имеют место несущественные упущения и незнание отдельных (единичных) работ из числа обязательной литературы.	Полное соответствие данному критерию ответов на все вопросы.
Умение увязывать теорию с практикой, в том числе в области профессиональной работы	Умение связать теорию с практикой работы не проявляется.	Умение связать вопросы теории и практики проявляется редко.	Умение связать вопросы теории и практики в основном проявляется.	Полное соответствие данному критерию. Способность интегрировать знания и привлекать сведения из различных научных сфер.
Качество ответов на дополнительные вопросы	На все дополнительные вопросы преподавателя даны неверные ответы.	Ответы на большую часть дополнительных вопросов преподавателя даны неверно.	. Даны неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 2. Дан один неверный ответ на дополнительные вопросы преподавателя.	Даны верные ответы на все дополнительные вопросы преподавателя.

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания.